

# Zigbee

## Tasterschnittstelle 2fach 230 V

Artikelnummer 57004000



Tasterschnittstelle für das Schalten und Dimmen der Beleuchtung sowie zur Jalousie- und Rollladensteuerung. Das Modul besitzt zwei Eingänge zum Anschluss von Einfach- und Serienschaltern oder Tastern. Die Installation erfolgt in der Schalterdose hinter dem Schalter oder Taster.

### Produktmerkmale

- › Zigbee Sender zum Einbinden in alle Zigbee Systeme mit Zigbee 3.0 Standard
- › Schalten, Dimmen, Steuerung der Farbtemperatur, Jalousie- und Rollladensteuerung, Speichern und Aufruf von Szenen
- › Installation in Gerätedosen hinter Schaltern und Tastern (Schließerkontakt)
- › 2 Eingänge für Schalter, Taster (Schließerkontakt) und Serienschalter
- › Parametrierung über NEXENTRO Config App
- › Updatefähig über NEXENTRO Config App
- › Schraubklemmen zur Durchverdrahtung vorhandener Leiter (max. 16 A)
- › Kein Neutralleiter notwendig



## Technische Daten

<b>Nennspannung</b>	AC 230 / 240 V~
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Standby Leistungsaufnahme</b>	max. 0,2 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	-5 ... +45 °C
<b>Lager-/ Transporttemperatur</b>	-25 ... +70 °C
<b>Abmessung (LxBxH)</b>	ca. 48 x 45 x 20 mm

<b>Gesamtlänge Leitung</b>	
<b>Lastleitung</b>	max. 100 m
<b>Eingangsleitung</b>	max. 3 m

<b>Zigbee</b>	
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Zigbee 3.0 (Router)
<b>Funkfrequenz</b>	2,400 ... 2,483 GHz
<b>Sendeleistung</b>	1 mW

<b>Bluetooth</b>	
<b>Funkfrequenz</b>	2,400 ... 2,480 GHz
<b>Sendeleistung</b>	max. 2 mW, Klasse 2
<b>Sendereichweite</b>	typ. 10 m